Настройка роутера ZYXEL

1. Запускаем браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft EDGE, IE, Safari и т.д.)

2. В адресной строке набираем адрес: 192.168.1.1

3. Переходим внизу на вкладку "Интернет", затем сверху выбираем вкладку PPPoE/VPN

7vXEI	Koonotio						۶	lзык: English 🗸
ZYALL	Reeneuc							
Интернет								
Подключения	IPoE PP	POE/VPN	802.1x	3G	Маршруты	DyDNS		
Соединени	e (PPPoE	/VPN)						
Если для автор соединение и у защищенное с изменить пара	ризации поль: укажите регис оединение с \ метры создан	зователей в трационны /PN-сервер ного соеди	аш провай, е данные, г юм, наприм нения, щел	дер исп предост мер для кните е	ользует прото авленные про удаленного д го запись в сп	кол L2TP, со вайдером. М оступа к корг иске.	здайте здесь новое ожно также организ юративной сети. Что	овать обы
Интерфейс	Описани	e						Интернет
(отсутствует)								
		n						
Добавить по	дключение							
		2		91	n11	$\overline{\mathbf{v}}$	¢	
Монитор	Интернет	Домаш	Няя сеть	91	111 Wi-Fi	Безопаснос	ть Система	USB

Вводим настройки как на скрине ниже и нажать кнопку применить. ***Тип (протокол): L2TP**

(Дрезна и Вольгинский РРТР)

*Адрес сервера: 10.255.255.254

(Дрезна 10.11.255.1 Вольгинский 10.254.0.1)

*Имя пользователя: из договора

*Пароль для доступа в интернет: из договора

	Язык: Русский 🛩
Интернет	
Настройка соединения	
	*
Включите интерфейс и укажите регистр соединение предназначается для подкл	ационные данные, необходимые для соединения с VPN-сервером. Если данное пючения к Интернету, установите соответствующий флажок.
Включить:	
Использовать для выхода интернет:	
Описание.	MKS
Тип (протокол):	L2TP v
Подключаться через:	Broadband connection (ISP)
Имя сервиса:	mks
Адрес сервера:	10.255.255.254
Имя пользователя:	Pn ********
Пароль:	* <u>* * * * * * * * * * * * * * * * * * </u>
метод проверки подлинности.	CHAP V
Настройка параметров IP:	Автоматическая
ІР-адрес:	
Маска полеоти:	
Основной шлюз:	
DNS_1:	
DNS_2:	
Автоматически подстраивать TCP-MSS:	
	Применить Отмена Удалить
Монитор Интернет Дом	машняя сеть Wi-Fi Безопасность Система USB

После этого настраиваем WiFi. Переходим внизу на вкладку WiFi.

точка доступа	Гостевая сеть	Список доступа	Соединения	Станция		
Точка бесп	роводного до	оступа				
Укажите имя д защиту соедия Рекомендуетс необходимост	цля вашей беспров нений, выберите ур я использовать ма и подключения уст	одной сети, по котор оовень безопасности ссимальную защиту аревших устройств,	ому можно будет и введите сетево WPA2. Режим WE не поддерживаю	найти ее при по ой ключ (пароль) ЕР используйте т щих WPA.	дключении. Включите) для доступа к сети. голько при	•
Включ	чить точку доступа:	~				
	Имя сети (SSID):	MKS-HOME-				
	Скрыть SSID:					
	Защита сети:	WPA2-PSK 🗸				
	Ключ сети:	12345678				
	Страна:	Russian Federa	tion 🗸			
	Стандарт:	802.11bgn 🗸				
	Канал. Ширина канала:	ABTO V				
,	Мощность сигнала:					
	Включить WMM:	<				
		Применить				

Настройка беспроводной сети

заполняем поля: *Имя сети (SSID): Название _вашей_беспроводной_сети. *Защита сети: WPA2-PSK *Пароль: Пароль для вашей беспроводной сети Нажимаем кнопку «Применить».